

⚠ 危険

専用の充電器（別売）を使用し充電する

専用充電器以外で充電すると、バッテリーの液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。



強 制

端子どうしを針金などの金属で接続しない

金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

バッテリーがショート状態となり過電流が流れ、バッテリーを発熱・破裂・発火・液もれさせる原因になります。



禁 止

火の中に投入したり、加熱したりしない

バッテリーから電解液が噴き出したり、バッテリーを破裂、発火させる原因になります。



火気禁止

バッテリーが液もれ・変色・変形・その他今までと異なることに気づいたときは使用しない

バッテリーの発熱・破裂・発火の原因になります。

床に付着すると損害を与えることがあります。

すみやかに処分方法に従い処分すること。



禁 止

所定の充電時間を超えても充電完了ランプ（緑）が点灯せず、異常にバッテリーが熱い場合または変形している場合には、すみやかに充電をやめる

バッテリーの発熱・破裂・発火の原因になります。

処分方法に従いすみやかに処分すること。



禁 止

水や海水などにつけたり、ぬらさない

ぬれた手で使用しない。

発熱・発火させる原因になります。

すみやかに処分方法に従い処分すること。



禁 止

外装ケースに穴をあけたり、傷をつけたりしない

バッテリーがショートし、発熱・破裂・発火する原因になります。



禁 止

⚠ 警告

もし、内部からもれた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流す

そのままにしておくと、皮膚がかぶれる原因になります。



強 制

もし、内部からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける

そのままにしておくと、目に障害が起きる原因になります。



強 制

⚠ 注意

バッテリーを落下させたり、衝撃を与えたりしない

バッテリーの液もれ、発熱、破裂の原因になります。

異常を感じたら、使用を中止してすみやかに処分方法に従い処分すること。



禁 止

CRS

取扱説明書

BLIZZARD

コードレス

業務用 ブリザード専用バッテリー 5949688

このたびはブリザード専用バッテリーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

●この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って発生する可能性が想定される内容を示します。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が障害*1を負ったり、物的損害*2の発生が想定される内容を示します。

*1 傷害とは、治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*2 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の説明



禁 止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



強 制

●は、強制（必ずすること）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注 意

△は、注意を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠ 危険

バッテリーを分解したり、改造しない

バッテリーには危険防止のため、安全機構が組み込まれています。これを損なうと過電流で充電されたり、充電制御ができなかったり、過電流で放電されたりして、バッテリーの液もれ・発熱・破裂・発火させる原因になります。

異常を感じたら、使用を中止してすみやかに処分方法に従い処分すること。



分解禁止

このバッテリーはブリザード・コードレス以外の機器に使用しない

バッテリーの交換をする時は、必ずブリザード本体のスイッチを「OFF」にする。

過電流により、バッテリーの液もれ・発熱・破裂・バッテリー故障の原因になります。



禁 止

仕様

バッテリー	使用電池	リチウムイオン
	定格電圧	DC36V
	外形寸法	長さ 170mm× 幅 130mm× 高さ 88mm
	重量	約 1.4kg

連続運転可能時間	約40分 ※バッテリー新品時
充電時間	約3.5時間 ※バッテリー新品時

ブリザード専用バッテリーについて

- 新品出荷時、スリープモードとなっておりますので、必ずご使用前に専用充電器にて満充電にしてからお使いください。
- バッテリーは消耗品です。バッテリーのサイクル寿命は周囲の温度、使用時間など、ご使用の条件により異なります。本バッテリーを充電完了ランプが点灯するまで充電させても使用時間が著しく短くなった場合は、バッテリーのサイクル寿命と考えられます。このような時はバッテリーをすみやかに交換してください。
※交換の目安は、連続運転可能時間が新品時の75%以下となった場合。
- 保管する場合は、湿気や雨水等の影響の無い風通しの良い場所に本体及び充電器からはずして、5℃～40℃の範囲にすること。
- 安全のため、バッテリーケース内にサーモスイッチが内蔵されています。バッテリー内部温度や外気温が高過ぎる時や、清掃作業中一旦作業を停止した場合サーモスイッチが有効となり放電充電をしない場合がありますが、異常ではありません。バッテリー本体をしばらくさましてから、再度充電または作業をおこなってください。
- 使用直後の充電時、直ぐに充電が開始しない場合も、バッテリー本体をしばらく冷却してから充電するか、再度充電器に載せる事により自動で充電開始します。

ご利用メモ

お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 () —

バッテリーの廃棄についてのお願い Li-ion バッテリーの廃棄は、完全放電させてから
自治体の規定に従って廃棄してください。

⚠危険

発熱・発火・発煙の恐れあり

衝撃・落下・水没させたバッテリーは、再使用しないで、下記方法に従い処理ください。

1ℓあたり 15gの食塩濃度食塩水を少なくとも約 25ℓ作り、バッテリー全体を沈め、2週間ほど漬け置きし完全放電した事をテスター等で確認する。電圧が残っているようであれば、更に漬け置きを継続する。完全放電された事が確認できたら、各地方自治体が定める廃棄方法に従い処分する。

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。

